

ジェネレーター AticsとQuad+に対応する機種と仕様一覧


Atics

Vario	Intro	Snap-In	コイル数 x 出力(kW)	コイル形状 (mm)	制御		電圧		
					ロータリースイッチ	LIN-BUSインターフェース	単相230V	三相200-230V	三相400-440V
○	○	○	1 x 3.5	φ220	○	○	○		
○	○	○	1 x 3.5	φ270	○	○	○		
○	○	○	1 x 3.5	φ300中華鍋用	○	○	○		
○	○	○	1 x 5	φ220	○	○		○	○
○	○	○	1 x 5	φ270	○	○		○	○
○	○	○	1 x 5	260x260	○	○		○	○
○	○	○	1 x 5	φ300中華鍋用	○	○		○	○
○	○		1 x 8	270	○	○			○
○			1 x 8	310	○	○			○
○			1 x 8	φ400中華鍋用	○	○			○

Quad+

Vario	Intro	Snap-In	コイル数 x 出力(kW)	コイル形状 (mm)	制御		電圧		
					ロータリースイッチ	LIN-BUSインターフェース	単相230V	三相200-230V	三相400-440V
○	○	○	2 x 3.5	φ220	○	○		○	○
○			2 x 3.5	φ270	○	○		○	○
○			2 x 3.5	260 x 260	○	○		○	○
○			2 x 3.5	290 x 150	○	○		○	○
○			2 x 3.5	320 x 160	○	○		○	○
○			2 x 3.5	φ300中華鍋用	○	○		○	○
○	○	○	2 x 5	φ220	○	○		○	○
○			2 x 5	φ270	○	○		○	○
○	○		2 x 5	260 x 260	○	○		○	○
○			2 x 5	φ300中華鍋用	○	○		○	○
○			4 x 3.5	φ220	○	○		○	○
○			4 x 3.5	φ270	○	○		○	○
○			4 x 3.5	260 x 260	○	○		○	○
○			4 x 3.5	270 x 150	○	○		○	○
○	○		4 x 3.5	290 x 150	○	○		○	○
○			4 x 3.5	320 x 160	○	○		○	○
○			4 x 3.5	320 x 185	○	○		○	○
○			4 x 3.5	360 x 180	○	○		○	○
○	○		4 x 3.5	260 x 135	○	○		○	○
○			4 x 3.5	φ300中華鍋用	○	○		○	○
○			4 x 5	φ220	○	○		○	○
○			4 x 5	φ270	○	○		○	○
○			4 x 5	260 x 260	○	○		○	○
○			4 x 5	φ300中華鍋用	○	○		○	○

お問い合わせは：



本 社 〒553-0003 大阪市福島区福島6-13-3
 輸入開発システム部 TEL:06-6454-4653 FAX:06-6458-4175
 URL: <http://www.shoei-sec.co.jp>
 E-mail: info@shoei-sec.co.jp